OCEAMA

SEPIA 3

DIVE LIGHTS

www.tauchsportvertretungen.de

warnings

- Use only the accessories specified by the manufacturer.
- Do not expose them to the eyes of other people as this may cause damage to the eyesight.
- Do not leave the lamp on unattended.
- Keep the lamp away from children.
- Do not hold the lens directly on the skin or clothing.
- Transport the lamp only when lamp and battery are disconnected, as high tem peratures can occur on the lens.
- Store the battery in a cool, clean place when not in use.
- Do not throw batteries into fire (danger of explosion)! Dispose of batteries only at the approved locations.

waste management

Do not throw batteries into fire (explosion possible). Waste the batteries only at official noted deponies. It is forbidden to waste electronic equipment and batteries at home waste, it must be collected at official noted waste deponies.

certificates

CE-.GP-.DS-.Ex.-.RoHS-.SAE-.GC

imported by

Tauchsportvertretungen Rüdiger Kaupp e.K. Schloßstraße 11, 73760 Ostfildern

Warnhinweise

- Verwenden sie nur das vom Hersteller vorhergesehene Zubehör.
- Leuchten sie nicht in die Augen anderer Menschen da dies zu Schädigungen des Augenlichts führen kann.
- Lassen sie die Lampe eingeschaltet nicht unbeaufsichtigt liegen.
- Halten sie die Lampe von Kindern fern.
- Halten sie die Linse nicht direkt auf Haut und Kleidung.
- Transportieren sie die Lampe nur wenn Lampe und Akku voneinander getrennt sind, da an der Linse hohe Temperaturen entstehen können.
- Lagern sie den Akku bei Nichtbenutzung an einem kühlen sauberen Ort.
- Werfen sie Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)! Entsorgen sie Akkus nur an den dafür vorhergesehenen Annahmestellen.
- Sollte die Lampe/das Gehäuse eine unnatürliche Hitze entwickeln, entfernen sie den Akku und wenden sie sich an den Verkäufer.
- Bei Beschädigungen die Lampe bitte nicht in Betrieb nehmen.

Entsorgungshinweise

Werfen sie die Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Entsorgen Sie Akkus nur an den dafür vorgesehenen Annahmestelle. Elektronische Geräte und Akkus gehören nicht in den Hausmülleimer, sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.

Zertifikate

CE-.GP-.DS-.Ex.-.RoHS-.SAE-.GC

Importiert von

Tauchsportvertretungen Rüdiger Kaupp e.K. Schloßstraße 11, 73760 Ostfildern

tauchsport vertretungen

Tauchsportvertretungen

Schloßstraße 11
D-73760 Ostfildern,
Germany

WEEE-Reg.-Nr. DE54629242

BEDIENUNGSANLEITUNG

SEPIA 3

Technische Ausstattung

- Wasserdichtigkeit: geprüft, 100m, 2-fach O-Ring gedichtet
- Ladekontrolle: Digitaler Schutz vor Überladung und Überhitzung, Spannungsstabilität, Konstantstrom
- Funktionschalter: Druckknopf aus Edelstahl mit Mehrfachfunktion und visueller Kapazitätsanzeige
- Lichtquelle: 4xCree XM-L2 LED; 2x XPE rot; 2x XPE blau;1x XM-L2 weiß (Chipleistung 3000 Lumen)
- Weitwinkel 3000 Lumen; Punktstrahler 1200 Lumen
- Farbtemperatur 5600K
- Color Rendering Index (CRI) 83
- Fokus: 100° Weitwinkel sowie 15° Punktstrahler
- Akkupack 1x 26800 inkl. USB-C Anschluss (7000 mAh), Leistung 25,9 Wh (3,7V; 7,0 Ah)
- Lampenmaterial: Aircraft-Aluminium Qualität, harteloxiert
- Betriebsdauer ca.120 min bei WW; ca.240 min bei Spot
- Frontglas: 4mm Ultra-Clear Diamantglas
- Maße: Länge ca. 15,6cm, Lampenkopf Durchmesser ca. 4,9cm, Griffdurchmesser ca. 3,3cm.
- Gewicht mit Akku: ca. 385g

Funktionswahlschalter

Drücken Sie 3 Sekunden den Ein/Aus-Druckknopf zum Einschalten der Lampe, anschließend einmal drücken, um die Lampe zu aktivieren. Die Lampe schaltet sich ein und leuchtet nun mit 100% Helligkeit im Weitwinkelmodus. Drücken Sie nochmals den Druckknopf und die Lampe dimmt auf 50% herunter. Durch erneutes Betätigen aktiviert sich das Rotlicht, im weiteren Verlauf das blaue UV-Licht, und zuletzt das Punktstrahllicht. Ein weiteres Drücken des Druckknopfes schaltet die Lampe aus. Wird die Lampe für weitere 60 min. nicht aktiviert, schaltet sie selbständig in den Schlafmodus. Der Funktionswahlschalter hat einen grünen Leuchtring. Dieser zeigt Ihnen an, dass die Akkukapazität zwischen 100% und 70% liegt. Leuchtet diese gelb, sind es zwischen 70% und 30% und rot wenn es weniger als 30% sind.

Der Ladevorgang

1) Drehen Sie in der Lampenmitte das Batteriefach entgegen dem Uhrzeigersinn auf.
2) Entnehmen Sie den Akku.
3) Verbinden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-C Kabel und einem geeigneten Netzadapter.
4.) Wenn die LED rot leuchtet, wird der Akku geladen.
5.) Wenn diese grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
6.) Ladezeit ca. 8 Stunden (bei leerem Akku)

Instandhaltung

Achtung!: Die LED entwickelt eine große Hitze, daher niemals länger als 5 min. an Land eingeschaltet lassen.
Nach jedem Tauchgang in Salzwasser legen sie die Lampe bitte 10 Minuten in Süßwasser. Stets die Lampe nur in trockenem Zustand öffnen.
Sie sollten 2mal im Jahr mit einem fusselfreien Tuch die Verunreinigungen von den Gewinden und O-Ringen entfernen. Bitte alle 3 Monate den Akku einmal aufladen.
Um eine Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, pflegen sie die O-Ringe mit einem Silikon Gel. Lampenkopf und Akkupack immer separat Lagern um eine Selbstentladung der Akkus zu verhindern.

Bitte die Lampe nicht eigenständig zerlegen, da ansonsten die 2 Jahresgarantie erlischt!!! Bei Reklamationen bitte stets den Kaufbeleg beilegen!

OPERATION MANUAL

SEPIA 3

technical equipment

- Waterproof: tested, 100m, 2-fold O-Ring sealed
- Charge control: Digital protection against overcharging and overheating, Voltage stability, constant.
- Function switch: Stainless steel push button with multiple function and visual capacity display
- Light source: 4xCree XM-L2 LED; 2x XPE red; 2x XPE blue, 1x XM-L2 white (chip power 3000 lumens)
- Wide angle 3000 lumens; Spotlight 1200 lumens
- Color temperature 5600K
- Color Rendering Index (CRI) 83
- Focus: 100 ° Wide angle view and 15 ° spotlight
- battery pack 1x 26800 incl. USB-C (7000 mAh), battery power 25,9 Wh (3,7V; 7,0 Ah)
- Lamp material: Aircraft aluminum quality, hard anodized
- Operating time approx. 120 min wide angle; approx. 240 min at 100% spotlight
- Front glass: 4mm Ultra-Clear diamond glass
- Dimensions: length approx. 15,6cm, lamp head diameter approx. 4,9cm, handle diameter approx. 3,3cm.
- Weight with battery: approx. 385g

function switch

Press the power button 3 seconds to turn on the lamp, after press one time to activate the light. The lamp turns on and is now lit with 100% brightness in the wide angle mode. Press the button again and the lamp dims down to 50%. Pressing it once again activates the red light, then the blue UV light, and finally the spot light. Pressing the push button again turns off the lamp. Sleep mode will be activated after 60 min. of inactivity. The function selector switch has a green illuminating ring. This shows you that the battery capacity is between 100% and 70%. If it lights up yellow, it is between 70% and 30% and red if it is less than 30%.

the charging process

1) Unscrew the battery pack in the middle of the light.
2) Remove the battery.
3) Connect the battery with the supplied USB-C cable and a suitable power adapter.
4.) When the LED is red, the battery is charging.
5.) When green, the battery is fully charged.
6.) Charging time approx. 8 hours (when the battery is empty)

maintenance

Warning!: This is a high power LED that release large heat. Please don't use for more then 5 mins on land to avoid LED or circuit burning.

After each dive in salt water, clean the lamp 10 minutes in fresh water.
Open the light only, when it is completely dry. You should remove the impurities from the threads and O-rings twice a year with a lint-free cloth.
In order to ensure the waterproofness, the O-rings are treated with a silicone gel.
Please charge the battery at least one time all three month.
Please store the light head and the battery pack seperate, to prevent self-discharge.

Please do not disassemble the lamp independently, otherwise the 2 year warranty is void!!! In case of complaints please always enclose the purchase slip!